





1. Clicca sull'icona della scheda di rete nella barra in basso a destra col tasto destro e seleziona "Apri Centro connessioni di rete e condivisione". Poi clicca su "Modifica impostazioni scheda".

	AL OWNER D	FILA DA - D	×	
🕞 🕞 🗸 🤽 « Rete e Internet 🕨	Centro connessioni di rete e condivisione	 Cerca nel Pannello di controllo 	2	
Pagina iniziale Pannello di controllo Pertiver cui varenzo Modifica impostazioni scheda	Visualizzare le informazioni di base sulla rete	e e configurare le connessioni Visualizza mappa completa	•	
Modifica impostazioni di condivisione avanzate	(Questo computer) Visualizza reti attive Nessuna connessione at	tiva ad alcuna rete.		
	Modifica impostazioni di rete Configura nuova connessione o rete Configurare una connessione wireless, a banda router o un punto di accesso. Connessione a una rete Connettere o riconnettere una connessione di re Selezione gruppo home e opzioni di condivisior Accedere ai file e alle stampanti disponibili in all impostazioni di condivisione.	larga, remota, ad hoc o VPN oppure configurare un ete wireless, cablata, remota o VPN. re ri computer della rete oppure modificare le		
Vedere anche Gruppo Home HP Wireless Assistant Opzioni Internet Windows Firewall	Risoluzione problemi Eseguire la diagnosi e la correzione di problemi risoluzione dei problemi.	di rete oppure ottenere informazioni per la	Binde	
- o 🔰 🕅			IT R O Apri C	entro connessioni di rete e condivisione

2. Clicca col tasto destro del mouse su "Connessione rete wireless" e seleziona "Proprieta"



3. <u>Seleziona Protocollo Internet (TCP/IP) e clicca su Proprieta`</u>

4. Seleziona "Utilizza i seguenti indirizzi server DNS", specifica gli indirizzi come in figura e dai le varie conferme con "OK".

e	Proprietà - Protocollo Internet versio	ne 4 (TCP/IPv4)			
nnetti tramite:	Generale Configurazione alternativa				
🔮 Broadcom 4	È possibile ottenere l'assegnazione a rete supporta tale caratteristica. In (richiedere all'amministratore di rete le	utomatica delle impostazioni IP se la caso contrario, sarà necessario e impostazioni IP corrette.			
La connessione uti					
🗹 📙 Condivisio	Ottieni automaticamente un ind	irizzo IP			
Protocollo	Otilizza il seguente indirizzo IP:				
 Protocolio Driver di I. 	Indirizzo IP:	· · · · · · · · ·			
•	Subnet mask:	· · · · · · ·			
Installa	Gateway predefinito:				
Descrizione	Ottieni indirizzo server DNS aut	omaticamente			
comunicazione t	 Otilizza i seguenti indirizzi serve 	r DNS:			
	Server DNS preferito:	208 . 67 . 220 . 220			
	Server DNS alternativo:	208 . 67 . 222 . 222			
	Convalida impostazioni all'uscita	Avanzate			
		OK Annulla			
l					

5. Dalla finestra di "Centro connessione di rete e condivisione" seleziona "Configura una nuova connessione di rete".



6. Seleziona "Connetti manualmente a una rete wireless" e clicca "Avanti"

elezio	onare un'opzione di connessione	
@	Connessione a Internet È possibile configurare una connessione wireless, a banda larga o remota a Internet.	
2	Configura una nuova rete Configurare un nuovo router o punto di accesso.	
	Connetti manualmente a una rete wireless Connettersi a una rete nascosta o creare un nuovo profilo wireless.	
	Connessione a una rete aziendale È possibile configurare una connessione remota o VPN alla propria rete aziendale.	
0	Connessione remota Connessione a Internet tramite una connessione remota.	

7. Inserisci come nome di rete SbvJ8wf91, come tipo di protezione scegli "WPA2-Enterprise" e come tipo di crittografia seleziona "TKIP".

	TELLOP	X
	🗸 🚽 📶 « Rete e Internet 🔸 Gestisci reti wireless 🔹 🗣 🐓 Cerca Gestisci reti wireless	PIDTE
Ge	stione delle reti wireless che utilizzano (Connessione rete wireless)	Idille
		la concordia
AG	Connetti manualmente a una rete wireless	e Amilitaria
Re	Immettere le informazioni relative alla rete wireless che si desidera aggiungere	
1	Nome di rete: Sbv.8wf91	Contraction and
4	Tipo di sicurezza: WPA2-Enterprise 🔻	E
4	Tipo di crittografia:	
1	Chiave di sicurezza: Nascondi caratteri	
	Avvia questa connessione automaticamente	
	Connetti anche se la rete non sta trasmettendo	
	Avviso: la selezione di questa opzione potrebbe compromettere la privacy del computer.	
1		and the second
	Avanti Annulia	

8. Clicca su "Avanti" e dalla finestra successiva "Cambia impostazioni di connessione".



9. Seleziona la scheda "Sicurezza". Scegli metodo di autenticazione "PEAP (Protected EAP)" e clicca su "Impostazioni".

<u>e</u>	< Rete e Internet Gestisci reti wireless	rca Gestisci reti wireless
Ag Ret	Connetti manualmente a una rete wireless SbvJ8wf91 - Proprietà rete wireless Connessione Sicurezza Tipo di sicurezza: WPA2-Enterprise Tipo di crittografia: TKIP Scegliere un metodo di autenticazione di rete: Microsoft: PEAP (Protected EAP) Impostazioni @ Memorizza credenziali per la connessione a ognaccesso	
	OK Annula	

10. Togli il segno di spunta da "Convalida certificato server". Seleziona come metodo di autenticazione "Password Protetta (EAP-MSCHAP v2)" e clicca su "Configura...".



11. Deseleziona la voce "Utilizza automaticamente il nome utente...", clicca "OK" e poi ancora "OK".

😧 🕥 🗸 📶 « Rete e Internet 🕨 Gestisci reti wireless	✓ 4y Cerca Ges	stisci reti wireless	
Ag Ret Ag Ret Ag Ag Ag Ret Ag Ag Ag Ret Ag	Aerte, la nio di accesso a la Authority ity re nuovi server o autorità TLV di cryptobinding OK Annulla	Chiudi	Concerning date a concerning da

12. Da scheda "Sicurezza" di SbvJ8wf91 proprietà reti wireless clicca "Impostazioni avanzate".

<u> </u>	× Rete e Internet 🔸 Gestisci reti wireless	👻 🍕 Cerca Gestis	sci reti wireless	ant
Ag Ret	SovJ8wf91 - Proprietà rete wireless SbvJ8wf91 - Proprietà rete wireless Connessione Sicurezza Tipo di sicurezza: WPA2-Enterprise Tipo di crittografia: TKIP Scegliere un metodo di autenticazione di rete: Microsoft: PEAP (Protected EAP) Imposta Memorizza credenziali per la connessione a ogni accesso Impostazioni avanzate	zioni	Chiudi	E
	ОК	Annula		

13. Spunta la voce "specificare le modalita` di autenticazione", seleziona "autenticazione utente", clicca su salva credenziali e inserisci username (corrispondente al numero di tessera completo, zeri compresi, es.: 17P00012) e password, assegnata dagli operatori di biblioteca.

